MODEL # 1100
MODEL # 1100-B
CUTTING CHART
(CUT WHIP FROM BOTTOM)

FREQUENCY MHz	WHIP LENGTH MM	WHIP LENGTH INCHES
136	520	20 1/2
137	517	20 3/8
138	515	20 1/4
139	510	20 1/16
140	505	19 7/8
142	498	19 5/8
144	490	19 5/16
146	487	19 3/16
148	484	19 1/16
150	480	18 7/8
152	477	18 3/4
154	474	18 11/16
156	468	18 7/16
158	460	18 1/8
160	450	17 11/16
162	445	17 1/2
164	436	17 3/16
166	430	16 15/16
168	425	16 3/4
170	418	16 7/16
172	413	16 1/4
174	408	16 1/16
200	351	13 13/16
205	346	13 5/8
210	332	13 1/16
215	319	12 9/16
220-225	310	12 3/16
230	308	12 1/8
235	296	11 5/8
240	288	11 5/16
245	281	11 1/16
250	276	10 7/8
255	270	10 5/8
260	244	9 5/8
400-425	168	6 5/8
425-450	159	6 1/4
450-475	152	6
475-500	142	5 9/16
500-512	138	5 7/16

Tram-Browning, Inc.
PO Box 5056
Edmond, OK 73083 USA